

Daten im Prozessabbild

			Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0
Gültig, wenn Koppelmodule-Parameter Byte-Alignment "nicht aktiv" ist (default) und Byte n bereits zur Hälfte genutzt wird. Es werden 8 Bit Eingangsdaten gemappt.	Input	Byte n (M8)	C3P4	C2P4	C1P4	C0P4	Wird von dem am IP-Link physikalisch vorangehenden bitorientierten Erweiterungsmodul genutzt.			
		Byte n (M12)	C1P2	C1P4	C0P2	C0P4				
		Byte n+1 (M8)	Wird von dem am IP-Link physikalisch folgenden bitorientierten Erweiterungsmodul genutzt.				C7P4	C6P4	C5P4	C4P4
		Byte n+1 (M12)					C3P2	C3P4	C2P2	C2P4
Gültig, wenn Koppelmodule-Parameter Byte-Alignment "aktiv" ist oder "nicht aktiv" ist (default) und das vorangegangene Byte komplett genutzt wird. Es werden 8 Bit Eingangsdaten gemappt.	Input	Byte n (M8)	C7P4	C6P4	C5P4	C4P4	C3P4	C2P4	C1P4	C0P4
		Byte n (M12)	C3P2	C3P4	C2P2	C2P4	C1P2	C1P4	C0P2	C0P4

C... = Steckplatz-Nr., P... = Pin-Nr