

## Programator ręczny z baterią litową PD-IDENT-UHF-RWBTW-868



- Odczyt i zapis danych na nośnikach RFID pozostających w ruchu
- Programator ręczny z anteną UHF
- Microsoft Windows CE 5
- W tym oprogramowanie TURCK RFID TW-UHF do odczytu i zapisu danych
- Na życzenie indywidualne rozwiązanie programowe
- WLAN 802.11 b/g i radiowym interfejsem Bluetooth
- Stopień ochrony IP65
- Odporność na wielokrotne upadki na powierzchnię betonową z wysokości 1,5 m
- W zestawie stacja bazowa, zasilacz, przewód USB
- Opcje dostępne na życzenie: Skaner kodów (wizyjnie 1D / 2D lub laserowo 1D)
- Opcje dostępne na życzenie: Pakiet narzędzi (SDK)

<b>Typ</b>	PD-IDENT-UHF-RWBTW-868
Nr kat.	7030561
<b>Temperatura pracy</b>	-20...+50 °C
Temperatura składowania	-40...+60 °C
<b>Dane elektryczne</b>	
Dane transferu	zmienne pole elektromagnetyczne
Częstotliwość pracy	868 MHz
Komunikacja radiowa i standard protokołu	ISO 18000-63 EPCglobal Gen 2
Output power	≤ 500 mW (ERP), z możliwością regulacji
Antenna polarization	linear horizontal
<b>Cechy urządzenia</b>	
Memory	XScale, 624 MHz 1 GB flash ROM; 256 MB RAM
Wyświetlacz	3.7, 640 × 480, Ekran dotykowy
Klawiatura	55 Przyciski
Pojemność baterii	3300 mAh
Komunikacja za pomocą	Bluetooth klasy II, WLAN 802.11a/b/g
Software w zestawie	Oprogramowanie Turck RFID, Możliwość ściągnięcia darmowego zestawu SDK
System operacyjny	WinCE
Sposób podłączenia stacji dokującej	USB (szeregowe)
<b>Dane mechaniczne</b>	
Wymiary	260x 100x 42mm
Materiał obudowy	Tworzywo sztuczne, Czarny
<b>Stopień ochrony</b>	IP65
Certyfikaty	CE; bezpieczeństwo: CSA/UL60950-1, IEC60950-1, EN60950-1; EMC: FCC część 15 klasa B EN55022; EN 55024; EN301 489

## Programator ręczny z baterią litową PD-IDENT-UHF-RWBTW-868

### Akcesoria montażowe

Typ	Nr kat.		Rysunek wymiarowy
PD-IDENT-TA-RS232	7030554	Przewód adaptera RS232 do bezpośredniego podłączenia programatorów ręcznych TA z urządzeniami z interfejsem RS-232 (np. PLC, PC)	
PD-IDENT-TW-3300	7030517	Zamienna bateria 3300 mAh	
PD-IDENT-TA-STYLUS	7030550	zamiennie pisaki (25 szt.)	
PD-IDENT-TA-STY-LUS-HOLDER-KIT	7030549	Pisak z uchwytem (używać tylko bez uchwyty pistoletowego)	
PD-IDENT-TA-POUCH	7030548	Pokrowiec dla programatorów ręcznych TW i TA bez uchwyty pistoletowego	
PD-IDENT-TA-PO-WERSUPPLY	7030597	Jednostka zasilająca	
PD-IDENT-TA-DOCK	7030596	Stacja bazowa, zawiera zasilacz	