TW-L50-50-P-B128-100PCS
Znacznik HF – Etykieta inteligentna





Dane techniczne

Typ	TW-L50-50-P-B128-100PCS
Nr kat.	7030635
Uwaga dotycząca produktu	Samoprzylepna etykieta Smart-Label
Dane transferu	indukcyjność połączenia
Technologia	HF RFID
Częstotliwość pracy	13.56 MHz
Typ pamięci	EEPROM
Chip	NXP I-Code SLI-X
Rozmiar pamięci	128 Bajt
Pamięć	odczyt/zapis
Pamięć dostępna	112 Bajt
Liczba operacji odczytu	bez ograniczeń
Liczba operacji zapisu	10^5
Typowy czas odczytu	2 ms/bajt
Typowy czas zapisu	3 ms/bajt
Komunikacja radiowa i standard protokołu	ISO 15693 NFC Typ 5
Temperatura podczas dostępu do odczytu/zapisu	-20…+70 °C
Temperatura poza zakresem wykrywania	-20…+70 °C
Wykonanie	Inteligentna etykiety
Długość obudowy	50 mm
Szerokość obudowy	50 mm
Materiał powierzchni aktywnej	papier
Stopień ochrony	IP40
Packaging unit	100

Cechy charakterystyczne

- pamięć EEPROM 128 bajtów
- Nie nadaje się do montażu bezpośredniego na powierzchni metalowej

Zasada działania

Urządzenia odczytująco-zapisujące HF o częstotliwości pracy 13,56 MHz tworzą strefę transmisji, której wielkość (0…500 mm) zależy od używanej głowicy odczytująco-zapisującej i znacznika.
Wymienione tutaj odległości zapisu/odczytu reprezentują standardowe wartości zmierzone w warunkach laboratoryjnych bez uwzględnienia wpływu otaczających materiałów.
Odległości zapisu/odczytu znaczników przeznaczonych do montażu w/na metalu zostały określone w/na metalu.
Osiągane rzeczywiste wartości mogą się różnić nawet do 30% ze względu na tolerancję komponentów, warunki montażowe, warunki otoczenia i jakość materiałów (szczególnie podczas montażu w metalu).
Dlatego niezbędny jest test aplikacji w rzeczywistych warunkach (szczególnie z wykonaniem zapisu/odczytu „w locie”)!

TW-L50-50-P-B128-100PCS| 29-07-2024 11-59 | Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych

Instrukcja montażu / Opis



Wadliwe znaczniki są oznaczone czarną kropką. Nie używać tego znacznika.
W momencie dostawy liczbę oznaczonych, wadliwych znaczników dodaje się do łącznej liczby dostarczonych inteligentnych znaczników.

Montując znaczniki, przed ich przymocowaniem należy je zdjąć z rolki. Usunąć brud z powierzchni, które mają być klejone i pozostawić do wyschnięcia. Płyny, oleje, tłuszcze i inne substancje mogą zmniejszać skuteczność działania spoiwa. Jeśli to możliwe, znacznik należy mocować w temperaturze pokojowej (20–25 °C).

TW-L50-50-P-B128-100PCS| 29-07-2024 11-59 | Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych