

## Programador con batería de iones de litio PD-IDENT-WLAN



- Lectura y escritura móvil de todos los soportes de datos RFID
- Programador con antena HF
- incl. software RFID de TURCK para la lectura y escritura de datos
- Indicación en código decimal, binario, hexadecimal y ASCII
- Interfaz RS232
- Con funcionalidad WLAN
- Antena plegable
- Grado de protección IP65
- incl. estación de acoplamiento con fuente de alimentación

<b>Tipo</b>	PD-IDENT-WLAN
N.º de ID	1542340
<b>Temperatura ambiente</b>	-20...+50 °C
Temperatura de almacén	-20...+70 °C
<b>Datos eléctricos</b>	
Transmisión de datos	acoplamiento inductivo
Frecuencia de operación	13,56 MHz
Estándares de radio y protocolo	ISO 15693
<b>Características del aparato</b>	
Memory	XScale, 624 MHz
Pantalla	ROM flash de 512 MB; RAM de 128 MB
Teclado	3.5, 320 × 240, pantalla táctil
Capacidad de la batería	45 Teclas
Vía de comunicación	1650 mAh
Software suministrado	WLAN
Sistema operativo	Software Turck RFID, SDK disponible gratuitamente
	WinCE
<b>Datos mecánicos</b>	
Medidas	250x 120.7x 60.2mm
Material de la cubierta	Plástico, Amarillo
<b>Grado de protección</b>	IP65