

Переносной с литий-ионной батареей PD-IDENT-HF-S2D-RWBTA



- Модуль чтения/записи носителей RFID
- Мобильный терминал с ВЧ-антенной
- 2D сканер штрихкодов (для чтения 1D и 2D штрихкодов)
- Операционная система Windows Embedded CE 6.0
- С программным обеспечением TURCK RFID TA-HF (DE/EN/ES/FR/IT/опционально: CN) для считывания/записи носителя информации
- Индивидуальное программное решение по запросу
- WLAN 802.11a/b/g/n и интерфейс Bluetooth
- Степень защиты: IP65
- Выдерживает многократное падение на ровный бетон с высоты 1,5 м
- С рукояткой, батареей PD-IDENT-TA-4680, доковая станция с блоком питания PD-IDENT-TA-DOCK и USB-кабелем, PD-IDENT-TA-STYLUS

Тип	PD-IDENT-HF-S2D-RWBTA
ID №	7030602
Температура окружающей среды	-20...+50 °C
Температура хранения	-40...+60 °C
Электрические параметры	
Передача данных	Индуктивная связь
Технология	ВЧ RFID
Рабочая частота	13,56 МГц
Стандарты радиосвязи и протокола	ISO 15693
Характеристики устройства	
Память	Sitara AM37x ARM Cortex-A8, 1 GHz
Дисплей	Flash ROM 4 Гб; ОЗУ 512 Мб
Клавиатура	3.7, 640 × 480, Сенсорный дисплей
Емкость батареи	55 Клавиши
Связь по	4680 мАч
ПО в комплекте	Bluetooth V2.0+EDR, WLAN 802.11a/b/g/n
относительная система	ПО RFID TURCK, ПО для разработки (Software-Development-Kit (SDK)) доступно для бесплатного скачивания
Штрихкод	Windows Embedded CE 6.0
Тип соединения док-станции	2D Imager (reads 1D and 2D barcodes)
	USB (последовательный)
Механические характеристики	
Размеры	260x100x190мм
Материал корпуса	Пластмасса, Черный
Степень защиты	
Approvals	IP65
	CE; FCC Id: UZ77528HFA; IC Id: 109AN-7528HFA

Переносной с литий-ионной батареей PD-IDENT-HF-S2D-RWBTA

Аксессуары

Наименование	Идент. №		Чертеж с размерами
PD-IDENT-TA-RS232	7030554	Кабель-адаптер интерфейса RS232 для прямого подключения ручных считывателей TA к устройствам с интерфейсом RS232 (например ПЛК, ПК)	
PD-IDENT-TA-STYLUS	7030550	стилусы (25 шт.)	
PD-IDENT-TA-POWERSUPPLY	7030597	Модуль питания	
PD-IDENT-TA-DOCK	7030596	станция расширения, вкл. блок питания, RS232 кабель	
PD-IDENT-TA-DOCK-ETHERNET	7030595	Ethernet адаптер для станции расширения	
PD-IDENT-TA-4680	100004934	Запасная батарея 4680 мАч	